製品仕様書　一覧表

観光農業公園

記号	器具形状	明るさタイプ	灯式	数量
	ベースライト	HF32W	1	47
	ベースライト	HF32W	2	158
	ベースライト	FLR40W	1	1
	ベースライト	FL20W	2	4
合計				210

観光農業公園
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
	農産物直売施設・イベント棟	HF32W	2	ベースライト		33	31.9以下	5070以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		1	16.3以下	2440以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		2	31.9以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		3	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		6	32.5以下	4940以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		1	32.5以下	4840以上	5000	83以上	AC100-242	-
		FLR40W	1	ベースライト		1	17.2以下	1330以上	5000	93以上	AC100	-
		HF32W	2	ベースライト		5	33.5以下	4840以上	5000	83以上	AC100-242	-
	作業棟（1）	HF32W	1	ベースライト		8	20.6以下	3140以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		6	43.1以下	6770以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		7	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		3	11.6以下	1600以上	5000	83以上	AC100-242	-
	作業棟（2）	HF32W	1	ベースライト		8	20.6以下	3140以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		10	43.1以下	6770以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		9	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		FL20W	2	ベースライト		3	11.6以下	1600以上	5000	83以上	AC100-242	-
	BDF飼料化施設	HF32W	2	ベースライト		4	43.1以下	6720以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		1	20.6以下	3120以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		1	43.1以下	6900以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		6	43.1以下	6770以上	5000	83以上	AC100-242	-
		FL20W	2	ベースライト		1	11.6以下	1570以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		1	20.6以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
	交流体育館	HF32W	2	ベースライト		42	31.9以下	5070以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		3	31.9以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	2	ベースライト		10	32.5以下	4940以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		4	16.3以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-
	管理棟	HF32W	2	ベースライト		26	31.9以下	5070以上	5000	83以上	AC100-242	-
		HF32W	1	ベースライト		5	16.3以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-
						210						

※1　消費電力は200V時とします。
※2　非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3　器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4　器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5　備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6　既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7　LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。